

# EPIC® DATA ED-IE-RJ45F-6<sub>A</sub>-B-68-FC und/and EPIC® DATA ED-IE-AX-RJ45-6<sub>A</sub>-B-68-FC

## Montagehinweis / Mounting information



70  
50  
15  
5  
0  
mm

<p><b>1</b> Lieferumfang / Scope of delivery <b>EPIC® DATA ED-IE-RJ45F-6<sub>A</sub>-B-68-FC</b></p> <p>Modul / Module Cat.6<sub>A</sub> T568B</p>	<p><b>1a</b> Optional</p> <p>EPIC® DATA ED-IE-RJ45F-AC-DC</p>	<p><b>2</b> Montageausschnitt Mounting cutout</p>	<p><b>3</b> Modul an Kabel gemäß beiliegendem Montagehinweis für Modul anschließen und in Flanschkörper einrasten</p> <p>connect Module to cable according to enclosed mounting information for Module and snap it into bulkhead</p>
<p><b>4</b> Lieferumfang / Scope of delivery <b>EPIC® DATA ED-IE-AX-RJ45-6<sub>A</sub>-B-68-FC</b></p> <p>Stecker / plug Cat.6<sub>A</sub> T568B</p> <p>für Kabel für Kabel for cable for cable Ø4,0-6,5 mm Ø6,5-9,5 mm</p>	<p><b>4a</b> Optional</p> <p>snap-on</p>	<p><b>5</b> Teile des Steckerkörpers zusammenfügen / press plug housing parts together (1+2)</p> <p>click</p> <p>Steckerkörper (3) über das Kabel aufschieben, Stecker (4) an Kabel gemäß Montagehinweis für Stecker anschließen / slide plug housing (3) over cable, connect plug (4) to cable according to mounting information for plug</p>	
<p><b>6</b> Stecker in RJ45-Buchse des Flanschkörpers einrasten</p> <p>Stecker / plug</p> <p>press plug into the RJ45 jack of bulkhead until snap-in</p>	<p><b>7</b> Steckerkörper über den Stecker auf den Flanschkörper schieben</p> <p>auf Lage der Kodierung achten pay attention to the position of the coding</p> <p>slide plug housing over plug onto bulkhead</p>		<p><b>8</b> Steckerkörper mit Gabelschlüssel (SW24) bis zum Anschlag auf den Flanschkörper festdrehen</p> <p>tighten plug body with spanner 24AF until stop</p>
			<p><b>9</b> Schutzkappen verschließen</p> <p>close protective caps</p>

D B650301.0003 13.06.2012 © Lapp Group